MANOS MEXICANAS
ILUMINACIÓN
manosmexicanas.com.mx

MANOS MEXICANAS

ILUMINACIÓN ARTESANAL
HECHA EN MÉXICO

ARTISAN LIGHTING
MADE IN MEXICO

NOMBRE / NAME
NOMBRE DEL PRODUCTO

CADEREYTA DE MESA

COLECCIÓN / COLLECTION
NOMBRE DE LA COLECCIÓN

MIMBRE

CÓDIGO / PRODUCT CODE

CDY-MS-E26

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA / LUMINAIRE SPECIFICATIONS

Tipo de luminaria	DE MESA	TABLE LAMP
IP	IP44	IP44
Material	ARMAZON DE ALAMBRÓN	WIRE ROD FRAME
Acabado	TEJIDO DE MIMBRE	RATTAN WEAVE
Diámetro máximo	30 CMS	30 CMS
Altura máxima	35 CMS	35 CMS
Cable	120 CMS	120 CMS
Cánope	Ø 10 CM S × H 2 CMS	Ø 3.9" × H 0.8"
Peso aprox.	2 KG	2 KG
Voltaje	127 V~	127 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Socket	E26 / E27	E26 / E27
Atenuable	Sí (Atenuación a fase)	Yes (Forward phase dimmable)
Certificación	EN TODOS LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Certification in electrification
Lugar de origen	Tequisquiapan, Qro. México	Mexico

INSTALACIÓN / INSTALLATION

01	02	03	04	05
Desconectar la energía. Turn off the power.	Fijar el soporte de montaje. Secure the mounting bracket.	Realizar conexiones eléctricas. Make electrical connections.	Ajustar la suspensión. Adjust the suspension.	Colocar y asegurar el cánope. Install and secure the canopy.
Desconectar la alimentación eléctrica desde el interruptor principal. Turn off the electrical power from the main circuit breaker.	**Fijar el soporte de montaje a la caja eléctrica o a la superficie estructural usando los tornillos adecuados.** Attach the mounting bracket to the electrical box or structural surface using the appropriate screws.	**Conectar fase, neutro y tierra siguiendo el sistema eléctrico del proyecto.** Connect live, neutral and ground wires according to the project electrical system.	**Ajustar la longitud del cable textil hasta obtener la altura deseada.** Adjust the textile cable length to achieve the desired height.	**Ajustar la longitud del cable textil hasta obtener la altura deseada.** Adjust the textile cable length to achieve the desired height.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ESTÁNDAR / STANDARD SUSPENSION SYSTEM

DETALLE DEL CÁNOPE / CANOPY DETAIL

- Cánope metálico negro / Black metal canopy
- Ø 10 cm / 3.9"
- Peralte 2 cm / Height 0.8"
- 2 puntos de fijación / 2 fixing points
- Cable textil ajustable en obra / Adjustable textile cable on site
- Longitud estándar 1.50 m / Standard length 4.9 ft

DESPIECE / EXPLODED VIEW



1 Caja eléctrica / Electrical box
2 Soporte / Mounting bracket
3 Tornillos / Mounting screws
4 Cánope / Canopy
5 Perillas / Canopy screws
6 Cable textil / Textile cable
7 Portalámparas / Lampholder
8 Lámpara LED / LED light source

ESPECIFICACIONES DEL CABLE TEXTIL / TEXTILE CABLE SPECIFICATIONS

COLORES DE CABLE DISPONIBLES / AVAILABLE CABLE COLORS

LINO / LINEN

BLANCO / WHITE

NEGRO / BLACK

DORADO / GOLD



- 2 polos / 2 conductors
- 18 AWG
- Cobre / Copper conductor
- PVC / PVC insulation
- 105 °C máx.
- 300 V nominal
- Forro textil 100 % Rayón / Rayon
- 500 W máx.

INCLUYE / INCLUDED

Lámpara LED atenuable / Dimmable LED light source

Cánope metálico / Metal canopy

Cable textil 1.50 m / Textile cable 1.50 m

Soporte de montaje / Mounting bracket

Tornillería / Mounting hardware

Conectores eléctricos / Wire connectors

FUENTE DE LUZ INCLUIDA / INCLUDED LIGHT SOURCE

OPCIÓN 1 · LUZ BRILLANTE / BRIGHT LIGHT	
Modelo / Model	12DA19LEDFB30VC90
Terminado / Finish	Opalino / Opal
Potencia / Wattage	12 W
Voltaje / Voltage	127 V
Base / Base	E27
Flujo / Luminous flux	1,600 lm
Temperatura / Color temperature	3000 K
Atenuable / Dimmable	Sí / Yes
IRC / CRI	IRC 90

OPCIÓN 2 · ACABADO VINTAGE / VINTAGE FINISH	
Modelo / Model	A19D-LEDF/002/27
Terminado / Finish	Transparente / Clear
Potencia / Wattage	7 W
Voltaje / Voltage	127 V
Base / Base	E27
Flujo / Luminous flux	700 lm
Temperatura / Color temperature	2700 K
Atenuable / Dimmable	Sí / Yes
IRC / CRI	IRC 80

Todos los componentes cumplen con estándares de calidad y seguridad. / All components meet quality and safety standards.

IMPORTANTE / IMPORTANT

La instalación debe ser realizada por personal calificado.
Antes de instalar, desconecte la alimentación eléctrica y verifique que la superficie de montaje sea adecuada para soportar el peso de la luminaria.

Installation must be performed by qualified personnel. Before installing, disconnect the electrical supply and verify that the mounting surface is suitable to support the weight.

CUIDADOS / CARE INSTRUCTIONS

Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo.
No usar productos abrasivos ni solventes.

Clean with a dry or slightly damp cloth.
Do not use abrasive products or solvents.

* La lámpara puede reemplazarse por otra de especifícaciones equivalentes. * The buib can be replaced by another with equivalent specifications.

La iluminación comienza mucho antes de encenderse. / Lighting begins long before it is turned on.